| | TASTER | | | | | BEFEHLSGERÄTE | | | | | | SIGNALLEUCHTEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **LUMOTAST FK LUMOTAST 25** | **LUMOTAST 16** | **LUMOTAST 75** | **RAMO** | **Sonstige Drucktaster** | **RAFIX 16 / RAFIX 16 F** | **RAFIX 22 FS⁺** | **RAFIX 22 FSR** | **RAFIX 30 FS⁺** | **RAFIX 22 QR** | **E-BOX** | **LED/ Glimmlampe/ Lampen-fassung** | **Tilted Diamond⁺** |
| **Einbauöffnung** | Ø 16,2 mm | Ø 16,2 mm | Ø 16,2 mm | Ø 22,3 mm<br>Ø 30,3 mm | Ø 9,1 / 15,2<br>16,2 / 18,2 mm | Ø 16,2 mm<br>☐ 23,1 mm<br>Ø 22,3 mm | Ø 22,3 mm | Ø 22,3 mm | Ø 30,3 mm | Ø 22,3 mm | – | Ø 5-30 mm<br>Ø 7-14 mm | – |
| **Kontakte** | 1 S | 1 S | 1 Ö + 1 S<br>2 Ö + 2 S | 1 S, 1 S + 1 Ö,<br>2 S, 2 Ö | 1 Ö, 1 S,<br>1 Ö + 1 S, 2 S | 1 Ö, 1 S,<br>1 Ö + 1 S,<br>2 Ö, 2 S | 1 Ö, 1 S, 1 Ö + 1 S,<br>2 Ö, 2 S,<br>2 Ö + 1 S | 1 Ö, 1 S,<br>1 Ö + 1 S, 2 Ö, 2 S | 1 Ö, 1 S, 1 Ö + 1 S,<br>2 Ö, 2 S | 1 Ö, 1 S,<br>bis zu 6 Ö, 6 S | 1 Ö, 1 S,<br>bis zu<br>2 Ö + 1 S | – | – |
| **Kontaktwerkstoff** | Au | Ag | Ag | Au | Ag | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | – | – |
| **Spannung max.** | 35 V | 35 V | 250 V | 35 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V | 35 V / 250 V | 28 V<br>230 V | 28 V |
| **Anschluss** | Flachbandkabel mit Stecker, LP-Stecksockel | Flachstecker | Lötanschluss | M12 | Löt-, Schrauban-schluss Flachstecker | Steck-, Schraub-, Leiterplattenan-schluss, Stecksockel | Leiterplatte (PCB) Flachstecker | Leiterplatte (PCB) Flachstecker | Leiterplatte (PCB) Flachstecker | Schraub-, Käfig-zugfeder-, Flachstecker | CAGE CLAMP® oder M12 | Löt-,Flach-steckeranschluss und Schraub-anschluss | CAGE CLAMP® oder M12 |
| **Schutzart** | IP 65 | IP 65 / IP 67 | IP 40 / 65 | IP 65 | IP 40 | IP 65 | IP 65 | IP 65 / 69 K | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 40 | IP 65 |
| **VARIANTEN** | | | | | | | | | | | | | |
| **Drucktaster** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| **Not-Halt** | nur Lumotast 25 | • | | • | | • | • | • | | • | • | | |
| **Signalleuchte** | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| **Wahlschalter** | nur Lumotast 25 | | | • | | • | • | • | • | • | auf Anfrage | | |
| **Schlüsselschalter** | nur Lumotast 25 | | • | • | • | • | • | • | • | • | auf Anfrage | | |
| **USB / RJ45-Durchführung** | | | | • | | | • | | • | | | | |
| **Kipptaster** | | | | | | • | | | | • | | | |

GET IN TOUCH

# WITH OUR COMPONENTS

Linecard 2019 –
Elektromechanische Komponenten

www.rafi.de

RAFI

## KURZHUBTASTER

| | MICON 5 | RACON 8 | RACON 12 | RF 15/15 H | RF 15 R | RF 15 N | RF 19/19 H | KN 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| **Raster min.** | 6 x 8 mm | 12 mm | 15,24 mm | 19,05 mm | 15,24 mm | 15,24 mm | 23 mm | 19,05 x 38,1 mm |
| **Bauhöhe min.** | 3,85 mm, variabel | 5 mm, variabel | 5 mm, variabel | 9,7 / 12,5 mm | 9,7 / 12,5 mm | 6,2 mm, variabel | 9,7 / 12,5 mm | 9,7 mm |
| **Kontakte** | 1 S | 1 S | 1 S | 1 S | 1 S | 1 S | 1 S | 1 Ö + 1 S,<br>2 Ö + 2 S |
| **Kontaktwerkstoff** | Au | Au | Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag |
| **Schaltspannung** | 0,02 … 35 V | 0,02 … 35 V | 0,02 … 35 V | 0,02 … 50 V | 0,02 … 50 V | 0,02 … 50 V | 0,02 … 50 V | 12 … 250 V |
| **Betätigungskraft** | 3,0 … 8,0 N | 3,3 ... 6,3 N | 3,6 … 9,7 N | 2-3 N | 2-3 N | 2-3 N | 2-3 N | 9 ± 3 N |
| **Anschluss** | SMT & THT | SMT & THT | SMT & THT | THT | THT | THT | THT | THT |
| **Beleuchtung** | separate LED | separate LED | separate LED | Voll- / Punktausleuchtung | Punktausleuchtung | Punktausleuchtung | Voll- / Punktausleuchtung | separate LED |

### ZUBEHÖR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stößel mit variabler Bauhöhe** | • | • | • | | | • | | |
| **Tastenkappen RK 90** | • | • | • | • | • | • | • | • |

# NOT-HALT

## Wenn es darauf ankommt

Bei RAFI finden Sie den passenden Not-Halt-Schalter für Ihre Anwendung. Ob klein oder groß, rund oder quadratisch, Rückstellung durch Ziehen oder Drehen, robust oder designorientiert – wir haben, was Sie brauchen. Stets in gewohnter Zuverlässigkeit und Qualität.

**RAFI GmbH & Co. KG**
Ravensburger Str. 128-134, D-88276 Berg/Ravensburg
Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300
www.rafi.de, info@rafi.de

09/2018